

Эталонный мультиметр Fluke 8588A

Эталонный мультиметр Fluke 8588A

Производитель:

Fluke

Цена:

Цена по запросу

Описание

Fluke 8588A - лучший 8,5 разрядный эталонный мультиметр для метрологических лабораторий!

Fluke 8588A предназначен для выполнения более 12 видов высокоточных измерений: силы и напряжения постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянного тока, электрической ёмкости, частоты, мощности РЧ колебаний в коаксиальных трактах, измерения температуры при помощи термопар и термометров сопротивления, измерения постоянного и переменного тока через внешние шунты, высокоскоростного измерения (оцифровка) напряжения и тока.

Ключевые особенности Fluke 8588A

- АЦП (с разрешением 18 бит) с частотой дискретизации 5 Мвыб/с и сверхстабильный тракт для аналоговых сигналов постоянного напряжения позволяют продемонстрировать Fluke 8588A уникальные характеристики при измерениях URMS:
десятикратное повышение скорости измерений, двукратное снижение уровня шума и более высокую чувствительность к слабым сигналам, чем у других мультиметров такого же класса.
Уровень шума снижается за счёт усреднения полученных дискретизированных данных с высоким разрешением и высокой стабильности сигнального тракта.
- применяемые в мультиметре эталоны напряжения и аттенюаторы исключают необходимость в ежедневной внутренней самокалибровке для компенсации дрейфа (обычная процедура при использовании в мультиметрах менее точных компонентов).
- не требуется проведения процедуры установки на ноль – за счёт применения высокостабильных усилителей.
- чувствительность к слабым сигналам не зависит от колебаний температуры – это позволяет измерять с высокой точностью измерять слабые сигналы

ACV и ACI.

- настройка апертуры (время измерения) в диапазоне от 200 нс до 100 секунд.
- повышенная производительность за счет высокой скорости измерений: до 100 000 отсчетов в секунду.
- встроенная память (для регистрации результатов измерений) до 15 000 000 отчётов.
- возможность анализировать кратковременную и долговременную стабильность – как в режиме реального времени, так и в любое другое время после регистрации данных, выявляя и вычисляя дрейфы, паразитные шумы и анализируя неопределённости без использования внешнего ПК и ПО.

Возможность быстрого графического отображения амплитуды и фазовых составляющих основного сигнала и его гармоник.

- в стандартной комплектации Fluke 8588A оснащён входными разъёмами на ПЕРЕДНЕЙ (Front) и ЗАДНЕЙ (Rear) панели.

Входные разъёмы на задней панели, функционально аналогичны разъёмам на передней панели и позволяют проводить измерения в двухканальном режиме (режим сканирования "Scan"*):

Front-Rear (показания снимаются поочередно с входных разъёмов передней и задней панелей для получения окончательного результата, равного разности показаний);

Front/Rear (показания снимаются поочередно с разъёмов передней и задней панелей для получения окончательного результата, равного частному показаний);

(Front-Rear)/Rear (показания снимаются поочередно с разъёмов передней и задней панелей для получения окончательного результата, равного приведенному значению отклонения).

* - функция Scan (сканирование) работает для режимов мультиметра: DCV, ACV, Ohms, Capacitance и Thermocouple.

- функция Scan (сканирование) НЕ работает для режимов мультиметра: DCI, ACI, Оцифровка V и I (digitize), RF Power, DCI Ext Shunt, ACI Ext Shunt, Частотомер и PRT.

- цветной графический ЖК дисплей с русскоязычным меню – позволяет быстро и легко визуализировать тренды, гистограммы, сложные сигналы и статические данные, БПФ (FFT), а также выполнять повседневные метрологические работы.
- подсветка выходных контактов (Visual Connection Management) – позволяет безошибочно подключать измерительные кабели к входным разъёмам Fluke 8588A.
- драйвер IVI для управления мультиметрами Fluke 8588A и 8558A

- широкий выбор стандартных интерфейсов: USB TMC, LAN, IEEE-488.

Дополнительное программное обеспечение [MET/CAL/TEAMXP](#) (Fluke) позволяет автоматизировать работу эталонного мультиметра Fluke 8588A и поверяемого СИ (при наличии встроенного интерфейса дистанционного управления), создавая таким образом автоматизированное рабочее место (АРМ).

Встроенные возможности ПО [MET/CAL/TEAMXP](#) (Fluke) позволяют Главному метрологу осуществлять полное управления метрологической службой.

Ключевые особенности Fluke 8588A в сравнении с другими мультиметрами

Режимы измерений	Эталонный мультиметр Fluke 8588A	Цифровой мультиметр Fluke 8558A	Эталонный мультиметр Fluke 8508A (снят с производства)
Диапазоны			
DCV	100 мВ - 1000 В	то же	200 мВ - 1000 В
ACV	10 мВ - 1000 В 1 Гц - 10 МГц	то же	200 мВ - 1000 В 1 Гц - 1 МГц
Сопротивление	1 Ом - 10 ГОм (режим Normal) 1 Ом - 1 ГОм (режим Lol)	то же	2 Ом - 2 ГОм
DCI	10 мкА - 30 А	10 мкА - 2 А	200 мкА - 20 А
ACI	10 мкА - 30 А 1 Гц - 100 кГц	10 мкА - 2 А 1 Гц - 100 кГц	200 мкА - 20 А 1 Гц - 30 кГц
Оцифровка напряжения	100 мВ - 1000 В 5 Мвыб/с (18 бит) полоса до 20 МГц	то же	НЕТ
Оцифровка тока	10 мкА - 30 А 5 Мвыб/с (18 бит) полоса до 4 МГц	10 мкА - 2 А 5 Мвыб/с, полоса до 4 МГц	НЕТ

Частотомер	1 Гц - 10 МГц (режим ACV) 1 Гц - 100 кГц (режим ACI) 10 Гц - 100 МГц (вход BNC)	то же	НЕТ
Температура	Платиновые термометры сопротивления (ПТС) /Преобразователи термоэлектрические (ТП), внешняя компенсация холодного спая (С/С)	то же	Платиновые термометры сопротивления (ПТС)
Ёмкость	1 нФ - 100 мФ	НЕТ	НЕТ
РЧ-мощность	датчики мощности серии NRP	НЕТ	НЕТ
Измерение DCI и ACI через внешние шунты	токовые шунты A40B и др. шунты	НЕТ	

Дополнительные функциональные возможности мультиметра

Цветной графический ЖК дисплей с русскоязычным меню	ДА	ДА	НЕТ
Подсветка выходных контактов (Visual Connection Management®)	ДА	ДА	НЕТ
Программируемое переключение входов на передней/задней панели	ДА	ДА	НЕТ

Измерение отношений в режимах: DCV, ACV, R, C, Thermocouple	ДА	НЕТ	ДА
Внешний опорный сигнал 10 МГц (50 Ом)	ДА	ДА	НЕТ
Интерфейсы: USB TMC, LAN, IEEE-488	ДА	ДА	IEEE-488
Эмуляция приборов 3458A и 8508A	ДА	ДА	НЕТ
Совместимость с командами SCPI	ДА	ДА	НЕТ
Запуск по уровню и другие типы запуска	ДА	ДА	НЕТ
Встроенное БПФ (FFT)	ДА	НЕТ	НЕТ
Скорость считывания: 5 Мвыб/с в память, на шину: 100 000 выб/с при 4,5 разряда 1 выб/с при 8,5 разряда	ДА	ДА	НЕТ

Fluke 8588A

$\pm(\text{мкХ/Х} \times \text{изм.знач} + \text{мкХ/Х} \times \text{диапазона})$

Режим измерения

доверительная
вероятность

95%

99%

Fluke 8558A

$\pm(\text{мкХ/Х} \times \text{изм.знач} + \text{мкХ/Х} \times \text{диапазона})$

доверительная
вероятность

95%

99%

DCV	10 В	отн.	2,7 + 0,005	3,5 + 0,06	4,0 + 0,06	5,2 + 0,08
-----	------	------	-------------	------------	------------	------------

абс.	2,8 + 0,05	3,6 + 0,06	4,1 + 0,06	5,3 + 0,08		
ACV	10 В, 1 кГц	отн.	60 + 5	77 + 6,5	80 + 10	103 + 13
		абс.	64 + 5	83 + 6,5	90 + 10	116 + 13
R	10 кОм	отн.	7 + 0,5	9 + 0,6	10 + 0,6	13 + 0,7
		абс.	7,2 + 0,5	9,2 + 0,6	10,3 + 0,6	13,3 + 0,7
DCI	10 мА	отн.	6,5 + 4	8,4 + 5	9 + 5	12 + 6
		абс.	7,6 + 4	10 + 5	9,8 + 5	13 + 6
ACI	10 мА, 1 кГц	отн.	250 + 50	323 + 65	300 + 100	387 + 129
		абс.	260 + 50	335 + 65	310 + 100	400 + 129
F	1 кГц (BNC)	отн.	±0,5 мкГц/Гц	±0,5 мкГц/Гц	±0,5 мкГц/Гц	±0,5 мкГц/Гц
T	ПТС 100 Ом	отн.	± 5 мК	± 5 мК	± 5 мК	± 5 мК
C	1 мкФ	отн.	400 + 100	516 + 129	-	-
		абс.	400 + 100	523 + 219	-	-