

## Генератор ЭСР (НВМ/ММ) EDS 101С

Генератор ЭСР (НВМ/ММ) EDS 101С

**Производитель:**

Зctest

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

### Параметры тока короткого замыкания НВМ

Параметр	Значение
Разрядный конденсатор	100 пФ
Разрядное сопротивление	1500 Ом
Пиковый ток $I_{ps}$	0.17 А ± 10 % при 250 В; 0.33 А ± 10 % при 500 В 0.67 А ± 10 % при 1000 В; 1.33 А ± 10 % при 2000 В 2.67 А ± 10 % при 4000 В; 5.33 А ± 10 % при 8000 В
Время нарастания	2 - 10 нс
Ширина импульса	150 нс ± 20 нс
Амплитуда звона	<15% от пикового тока

### Параметры тока резистора НВМ 500Q

Параметр	Значение
Пиковый ток $I_{pr}$	375 - 550 мА при 1000 В 1.5 - 2.2 А при 4000 В
$I_{pr}/I_{ps}$	> 63 %
Время нарастания	5 - 25 нс

### Параметры тока короткого замыкания ММ

Параметр	Значение
Разрядный конденсатор	200 пФ

Разрядное сопротивление	0 Ом
Пиковый ток I <sub>p1</sub>	0.44 А ± 20 % при 25 В; 0.88 А ± 20 % при 50 В 1.75 А ± 10 % при 100 В; 3.5 А ± 10 % при 200 В 7 А ± 10 % при 400 В
Цикл	66 - 90 нс

## Параметры тока резистора ММ 5000

Параметр	Значение
Пиковый ток I <sub>p</sub>	0.85 - 1.2А при 400 В
Значение тока I <sub>100</sub> , 100 нс	0.23 - 0.40А при 400 В
I <sub>200</sub> /I <sub>100</sub>	30 % - 55 %

## Общие параметры

Параметр	Значение
Выходное напряжение	НВМ 5-8000 В (5% ± 5 В) ММ 5-1000 В (5% ± 5 В)
Полярность	Положительная, отрицательная, переменная
Частота	0.1 Гц - 5 Гц
Количество запусков	1 - 999
Режим запуска	Автоматический/ручной/внешний запуск