

# IT7321 Программируемый источник питания переменного тока

IT7321 Программируемый источник питания переменного тока

**Производитель:**

ITECH

**Цена:**

Цена по запросу

## Характеристики

Ток	3 А
-----	-----

---

## Описание

Источники питания серии IT7321 устанавливают новый стандарт для высокопроизводительного источника питания переменного тока. Они оснащены всеми необходимыми для проведения тестирования функциями, такими как моделирование помех в линии электропередачи (power line disturbance, PLD), диммер (управляемое понижение напряжения) и самые разнообразные функции, связанные с проведением измерения. Источник питания серии IT7321 имеют встроенный коммуникационный интерфейс связи RS232 / USB / LAN. Предлагаемые источники питания могут быть применены к проведению испытаний потребительской техники, испытаниям силовой электроники и испытаниям оборудования военного назначения, причем они пригодны для использования, как для стендовых испытаний так и для текущих проверок оборудования в условиях крупносерийного производства.

## Области применения

Автомобильная промышленность, электроприводы, освещение, авиационная и военные промышленность, испытательные и исследовательские лаборатории, как контрольно-измерительное оборудование на производственных линиях и т.д.

## Основные технические характеристики

- Прецизионная технология линейного усиления, низкий уровень шума, высокая стабильность
- Конструкция с высокой удельной мощностью, 300 ВА для форм-фактора 1/2 2U, экономит место для установки
- Регулируемая частота: 45 Гц-500 Гц

- Регулируемый сдвиг фазы: 0-360°
- Установка скорости нарастания выходного напряжения и частоты
- Высокое пик-фактор для тестирования на воздействие пускового тока
- Функция симметричного (двусторонний тиристор) диммера / регулятора для моделирования воздействий
- Вывод синхронизации с уровнем TTL-сигнала
- Режим LIST (последовательности воздействий) для тестирования симуляции возмущения мощности (PLD)
- Имитация бросков и провалов напряжения
- Отключение (провал) напряжения, кратковременное прерывание и имитация переходных процессов
- Измерение различных электрических параметров, включая среднеквадратичное напряжение /ток, номинальную мощность, коэффициент мощности, полную мощность (в вольт-амперах), пиковый ток и другие параметры
- Разрешение при измерениях может достигать 0,01 Вт / 0,1 мА, что соответствует требованиям стандарта Energy Star
- Встроенный коммуникационный интерфейс связи RS-232, USB и LAN (поддержка протокола SCPI)
- Защита OCP (от перегрузки по току), OVP (от перенапряжения), OTP (от перегрева), OPP (защита от превышения по мощности)

## **«Источник питания переменного тока» + «Измеритель мощности»**

«Источник питания переменного тока» + «Измеритель мощности»

Image not found or type unknown

Обычно, при тестировании продукции в условиях подачи на нее напряжения изделий переменного тока, необходим измеритель мощности, который включается последовательно между источником питания переменного тока и тестируемым устройством. Поскольку измеритель мощности уже встроен в

источник питания IT7321, то пользователям не нужно подключать дополнительный измеритель мощности. Это не только упрощает процесс тестирования, но и дает возможность сэкономить.

## **Технология линейного усилителя**

В источнике переменного тока IT7321 используется новейшая линейная технология усиления, которая значительно снижает выходные шумы и обеспечивает высокую стабильность работы. Из-за более низкого уровня пульсации этот источник переменного тока может помочь пользователю получить более точные результаты измерения.

## **Многофункциональные и высокоточные измерения**

В источнике переменного тока IT7321 используется усовершенствованная схема DSP (цифровой сигнальный процессор), которая предназначена для получения более точных и быстрых измерений значений истинного среднеквадратичного напряжения, истинного среднеквадратичного тока, истинной мощности, частоты, коэффициента мощности и пиковых значений. Кроме того, высокое разрешение 0,01 Вт / 0,1 мА расширяет область применения до требований стандарта Energy Star. Кроме того, источник питания серии IT7321 является не только источником переменного тока, но и измерителем мощности.

## **Регулируемый фазовый угол**

Пользователь может установить начальный и конечный фазовый угол в диапазоне от 0 до 360°. Эта функция широко используется для испытаний на ток при запуске и остановке или различных тестов производительности выпрямителей.

Регулируемый фазовый угол

## **Встроенный коммуникационный интерфейс связи**

Простой в использовании поворотный регулятор и клавиатура позволяют без особых усилий установить желаемое значение параметров на выходе источника питания. Кроме того, источник питания переменного тока IT7321 имеет встроенный интерфейс RS232 / USB / LAN, обеспечивая заказчику простоту мониторинга источника питания, установки необходимых для работы параметров, высокую скорость и стабильное качество связи.

## **Функция симуляции возмущения линии электропередачи**

Программируемый источник питания постоянного тока IT7321 предоставляет мощные функции для моделирования всевозможных условий помех в линии электропередачи. Режимы STEP (пошаговый) и PULSE (импульсный) предлагают метод для тестирования методом одного шага или непрерывного изменения выходных характеристики источника питания. Режим LIST (работа по списку) дает возможность запрограммировать до 100 последовательностей, и расширяет возможности тестирования путем генерации и использования более сложных сигналов. Таким образом, источник питания IT7321 способен моделировать всевозможные падения напряжения и броски напряжения, а также воздействие помех. Программируемый источник питания постоянного тока IT7321 позволяет пользователям выполнять предварительные испытания на соответствие требованиям стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК) - IEC 61000-4-11 и испытания на устойчивость к воздействиям на соответствие требованиям IEC 61000-4-14/-4-28.

Режим ступенчатого изменения напряжения

Image not found or type unknown

Режим ступенчатого изменения напряжения

**Импульсный режим**

Image not found or type unknown

**Импульсный режим**

**Режим изменения напряжения по списку**

Image not found or type unknown

**Режим изменения напряжения по списку**

**Выбросы напряжения**

Image not found or type unknown

**Выбросы напряжения**

## Воздействие стороннего сигнала

Image not found or type unknown

### Воздействие стороннего сигнала (помехи)

*\* Стандарт IEC 61000-4-11 соответствует ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) / [ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004)] Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний, Стандарт 61000-4-14 соответствует - ГОСТ IEC 61000-4-14-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-14. Методы испытаний и измерений. Испытание оборудования с потребляемым током не более 16 А на фазу на устойчивость к колебаниям напряжения. Стандарт 61000-4-28 соответствует - и ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний.*

## **Программное обеспечение IT9000 для управления через ПК**

Программное обеспечение IT9000 для управления через ПК

Image not found or type unknown

Программное обеспечение IT9000 предлагает тестирование в режиме свипирования, списка, быструю настройку, тест фазового диммера, формирование отчета об испытаниях и хранение данных.

## **Высокая стабильность**

Основанный на профессиональной технологии с высоким уровнем защиты от воздействия окружающей среды, схемотехническим решением с самодиагностикой и защитой OCP (от перегрузки по току), OTP (от перегрева), OPP (защита от превышения по мощности), этот источник питания может хорошо работать даже в самых жестких условиях среды. Применения источника питания IT7321 дает возможность разработчикам и производителям быть уверенным и гарантировать обеспечение качества продукции

## **Функция SWEEP**

Эта функция проверяет эффективность импульсных источников питания и дает возможность получить значение напряжения и частоты при максимальной мощности. Использование этой функции обеспечивает изменение напряжения и частоты от установленного начального значения напряжения и до значения конечного напряжения, а также устанавливает значение ступенчатого изменения напряжения. Кроме того, позволяет задать начальную частоту, конечную частоту, частоту ступени и время каждого шага. Единица времени каждого шага может быть задана в секундах, минутах или часах. При этом вы можете сохранить до 10 файлов настроек, в которых будут записаны напряжение, частота и значение тока и т.д. Максимальная точка мощности будет отображаться после завершения теста.

## **Функция имитации симисторного диммера**

Компания ITECH является пионером в реализации функции TRIAC Dimmer (диммера с имитацией симистора - двухстороннего тиристорного переключателя). Эта функция используется для проверки диммирования ламп (регулировки яркости) и регулирования скорости электродвигателя. Она необходима для того, чтобы убедиться, что изделия будут работать должным образом, когда с ними используется регулятор диммирования или регулирование скорости с фазовой отсечкой.

Принцип фазовой регулировки напряжения с отсечкой по переднему фронту

Image not found or type unknown

Принцип фазовой регулировки напряжения с отсечкой по переднему фронту

Принцип фазовой регулировки напряжения с отсечкой по заднему фронту

Image not found or type unknown

Принцип фазовой регулировки напряжения с отсечкой по заднему фронту

**Стандартная поставка:**

- Шнур питания
- Протокол по калибровке (испытаний)
- Руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации)

**IT7321**

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Фаза	Однофазный
Напряжение	220 В ± 10% / 110 В ± 10%
Частота	47 - 63 Гц
Ток (макс.)	6,3 А (220 В) / 10 А (110 В)



Коэффициент мощности		0,5 (типовое)
<b>ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
Максимальная мощность		300 ВА
Максимальный ток (с.к.з.)	0-150 В	3 А
	0-300 В	1,5 А
Максимальный ток (пиковый)	0-150 В	9 А
	0-300 В	4,5 А
Фаза		1 фаза 2 провода
Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD)		≤0,5% в диапазоне 45-500 Гц (активная нагрузка)
Коэффициент амплитуды		3
Нестабильность выходных параметров по сети питания		Максимум 0,1%
		для изменения на ± 10%
Нестабильность выходных параметров при изменении нагрузки		≤0,5% FS
		(активная нагрузка)
Время отклика		<100 мкс
<b>УСТАНОВКИ</b>		
Напряжение	Диапазон	0 - 300 В высокий,
		150/300 В Авто
	Разрешение	0,1 В
	Погрешность	± (0,2% + 0,6 В)
	ТК *1	± (0,04% на 1°С от 25°С)
Частота	Диапазон	45~500 Гц
	Разрешение	0,1 Гц в диапазоне 45-99,9 Гц
		1 Гц в диапазоне 100-500 Гц
	Погрешность	0,1 Гц
Фаза	Диапазон	0-360°

Разрешение	0,1°
Погрешность	±1° (45-65 Гц)

<b>ИЗМЕРЕНИЕ</b>	
------------------	--

Напряжение	Диапазон	0 - 300 В
	Разрешение	0,1 В
	Погрешность	± (0,2% + 0,6 В)
	ТК *1	± (0,04% на 1°С от 25°С)

Ток (с.к.з.)	Диапазон	L:120,0 мА* M:1,200 А* H:3,00А*
	Разрешение	L:0,1 мА M:1 мА H:10 мА
	Погрешность	L: ±(0,2%+0,6 мА)
		M:±(0,2%+6 мА)
		H:±(0,2%+40 мА)
ТК *1	± (0,04% на 1°С от 25°С)	

Ток (пиковый)	Диапазон	0 - 12 А
	Разрешение	0,01 А
	Погрешность	±(1%+0,36 А)
	ТК *1	± (0,05% на 1°С от 25°С)

Мощность	Разрешение	L:0,01 Вт M:0,1 Вт H:1 Вт
		L:±(0,2%+0,2 Вт) (47 Гц-65 Гц)
	Погрешность	M:±(0,2%+2 Вт) (47 Гц-65 Гц)
		H:±(0,2%+4 Вт) (47 Гц-65 Гц)
	ТК *1	± (0,05% на 1°С от 25°С)

<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
-----------------------------	--

Память для хранения	10 блоков
---------------------	-----------

Синхронный выходной сигнал	Выходной сигнал 5 В,
	разъем BNC

Интерфейс (опционально)	LAN, USB, RS232
Параметры рабочей среды	Температура 0~40°C
	Влажность 20-80% (относ,)
Габаритные размеры	1/2 19" форм -фактор 2U
Вес	10 кг

*\*1 - ТК - Температурный коэффициент*

*\* Эта информация может быть изменена без предварительного уведомления*

*L - Низкий диапазон*

*M - Средний диапазон*

*H - Высокий диапазон*