

СММ-60 Мультиметр цифровой

СММ-60 Мультиметр цифровой

Производитель:

SONEL

Цена:

Цена по запросу

Описание

Функциональные возможности:

- измерение напряжения постоянного и переменного тока до 1000 В:
 - с возможностью отображения напряжения в дБ в режиме dB
 - с фильтрацией нижних частот (> 1 кГц)
 - отображение периодической и постоянной составляющей сигнала.
- измерение силы постоянного и переменного тока до 10 А;
- измерение токовой петли 4~20mA%;
- измерение электрического сопротивления;
- измерение электрической ёмкости;
- контроль целостности цепи (прозвонка);
- тестирование диодов;
- измерение частоты переменного тока и коэффициента заполнения;
- измерение температуры;
- фиксация максимального/минимального и среднего значения измерения;
- фиксация фактического результата измерения;
- фиксация пиковых значений и коэффициента постоянного и переменного напряжения и тока продолжительностью более 1 мс;
- автоматический/ручной выбор диапазонов измерений;
- функция измерения относительно опорного значения;
- регистрация сигналов;
- память результатов измерения;
- подсветка дисплея;
- фонарик;
- обмен данными с помощью мобильного приложения Sonel Multimeter Mobile на ОС Android;
- функция автоматического выключения.

Назначение и область применения:

Мультиметр СММ-60 представляет собой усовершенствованную модель промышленных мультиметров серии СММ. Более 14 измерительных функций позволяют применять мультиметр в профессиональных сферах электроники и электроэнергетики.

Подробные технические характеристики СММ-60

Сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает измеренная величина.

Сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда.

Напряжение постоянного тока (DC)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
50,000 мВ ¹	0,001 мВ	± (0,05% и.в. + 20 е.м.р.)
500,00 мВ ¹	0,01 мВ	± (0,025% и.в. + 5 е.м.р.)
5,0000 В	0,0001 В	
50,000 В	0,001 В	
500,00 В	0,01 В	± (0,05% и.в. + 5 е.м.р.)
1000,0 В	0,1 В	± (0,1% и.в. + 5 е.м.р.)

¹ При использовании режима **REL** для компенсации смещения.

- Входное сопротивление > 10 МОм;
- Защита от перегрузки: DC/AC 1000 В RMS.

Напряжение переменного тока True RMS (AC)

Диапазон частоты 50...59,9 Гц	Разрешение	Погрешность
50,000 мВ ¹	0,001 мВ	± (0,3% и.в. + 25 е.м.р.)
500,00 мВ ¹	0,01 мВ	
5,0000 В	0,0001 В	
50,000 В	0,001 В	
500,00 В	0,01 В	
1000,0 В	0,1 В	

¹ При использовании режима **REL** для компенсации смещения.

Диапазон частоты 60...999 Гц	Разрешение	Погрешность
50,000 мВ ¹	0,001 мВ	± (0,5% и.в. + 25 е.м.р.)
500,00 мВ ¹	0,01 мВ	
5,0000 В	0,0001 В	
50,000 В	0,001 В	

500,00 В	0,01 В
1000,0 В	0,1 В

¹ При использовании режима **REL** для компенсации смещения.

Диапазон частоты 1...5 кГц	Разрешение	Погрешность
50,000 мВ ¹	0,001 мВ	± (3,0% и.в. + 25 е.м.р.)
500,00 мВ ¹	0,01 мВ	
5,0000 В	0,0001 В	
50,000 В	0,001 В	
500,00 В	0,01 В	
1000,0 В	0,1 В	

¹ При использовании режима **REL** для компенсации смещения.

Постоянный ток (DC)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
500,00 мкА	0,01 мкА	± (0,1% и.в. + 20 е.м.р.)

5000,0 мкА	0,1 мкА	
50,000 мА	0,001 мА	
500,00 мА	0,01 мА	± (0,15% и.в. + 20 е.м.р.)
10,000 А	0,001 А	± (0,3% и.в. + 20 е.м.р.)

- 20 А в течение 30 секунд при ограниченной точности.

Переменный ток True RMS (AC)

Диапазон частоты	Разрешение	Погрешность
50...59,9 Гц		
500,00 мкА	0,01 мкА	± (0,6% и.в. + 25 е.м.р.)
5000,0 мкА	0,1 мкА	
50,000 мА	0,001 мА	
500,00 мА	0,01 мА	
10,000 А	0,001 А	
Диапазон частоты	Разрешение	Погрешность
60...999 Гц		

500,00 мкА	0,01 мкА	± (1,5% и.в. + 25 е.м.р.)
5000,0 мкА	0,1 мкА	
50,000 мА	0,001 мА	
500,00 мА	0,01 мА	
10,000 А	0,001 А	

Диапазон частоты 1...10 кГц	Разрешение	Погрешность
--	-------------------	--------------------

500,00 мкА	0,01 мкА	± (3,0% и.в. + 25 е.м.р.)
5000,0 мкА	0,1 мкА	
50,000 мА	0,001 мА	
500,00 мА	0,01 мА	
10,000 А	0,001 А	

Сопротивление

Диапазон	Разрешение	Погрешность
-----------------	-------------------	--------------------

50,000 Ом ¹	0,001 Ом	± (0,5% и.в. + 20 е.м.р.)
500,00 Ом ¹	0,01 Ом	
5,0000 кОм	0,0001 кОм	
50,000 кОм	0,001 кОм	± (0,05% и.в. + 10 е.м.р.)
500,00 кОм	0,01 кОм	± (0,1% и.в. + 10 е.м.р.)
5,0000 МОм	0,0001 МОм	± (0,2% и.в. + 20 е.м.р.)
50,000 МОм	0,001 МОм	± (2% и.в. + 20 е.м.р.)

¹ При использовании режима **REL** для компенсации смещения.

Ёмкость

Диапазон	Разрешение	Погрешность
5,000 нФ ¹	0,001 нФ	± (2% и.в. + 40 е.м.р.)
50,00 нФ ¹	0,01 нФ	
500,0 мкФ	0,1 мкФ	
5,000 мкФ	0,001 мкФ	

50,00 мкФ	0,01 мкФ	± (5% и.в. + 40 е.м.р.)
500,0 мкФ	0,1 мкФ	
10,00 мФ	0,01 мФ	

¹ При использовании режима **REL** для плёночных конденсаторов.

Частота

Диапазон	Разрешение	Погрешность
50,000 Гц	0,001 Гц	± (0,01% и.в. + 10 е.м.р.)
500,00 Гц	0,01 Гц	
5,0000 кГц	0,0001 кГц	
50,000 кГц	0,001 кГц	
500,00 кГц	0,01 кГц	
5,0000 МГц	0,0001 МГц	
10,000 МГц	0,001 МГц	

- Чувствительность:
- Минимальное значение эффективного напряжения 0,8 В при рабочем цикле от 20% до 80% и < 100 кГц;

- Минимальное значение эффективного напряжения 5 В при рабочем цикле от 20% до 80% и > 100 кГц.

Измерение температуры

Диапазон	Разрешение	Погрешность
-50,0...1000,0 °C	0,1 °C	± (1,0% и.в. + 2,5 °C)

- Точность температурного датчика не учитывается.

Дополнительные характеристики

Питание	
Питание измерителя	- Li-Pol аккумулятор 7,4 В 2400 мАч - встроенный аккумулятор CR2032
Категория электробезопасности	CAT IV/600 В

Условия окружающей среды и другие технические данные

Диапазон рабочих температур	5...40 °C при относительной влажности макс. 80 % до 31°C, с линейным уменьшением до 50% при 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20...60 °C при относительной влажности менее 80 %

Класс защиты	Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP67
Нормальные условия для поверки	Температура окружающей среды: 23 ± 2 °C Влажность: 40...60 %
Размеры	220 x 97 x 58 мм
Масса (без элементов питания)	не более 605 гр.
Дисплей	ЖКИ с подсветкой.
Высота над уровнем моря	< 2000 м
Тестирование диодов	$I = 0,9$ мА, $U_0 = 3,2$ В DC
Целостность цепи	Звуковая индикация $R < 25$ Ом, $I < 0,35$ мА
Индикация превышения диапазона	OL символ

Коэфф.пиковых значений	≤ 3 для диапазона до 500 В с линейным уменьшением до $\leq 1,5$ при 1000 В.
Время отклика для функции РЕАК	> 1 мс
Входное сопротивление	> 10 МОм VAC > 9 МОм VDC
Память (результаты)	2000
Память (регистратор)	до 10000 отсчётов в зависимости от дискретизации.
Частота измерений	20 измерений в секунду
Предохранитель	режим mA, μ A: 0,8A/1000V режим A: 10A/1000V
Время бездействия до автоматического выключения	5...60 мин.
Соответствие требованиям ГОСТ	ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014

Стандартная комплектация

	Количество
Адаптер для зарядного устройства (СММ-60)	1
Адаптер для термопары	1

Аккумуляторная батарея Li-Pol SONEЛ-25 7,4 V	1
Зарядное устройство для СММ-60	1
Комплект измерительных проводов СМР/СММ (CAT IV, M)	1
Радиоприёмник для СММ-60	1
Термопара типа К металлический	1