

# DT-9928T Мультиметр цифровой

**Производитель:**

СЕМ

**Цена:**

Цена по запросу

**Описание**

Стоимость поверки: 2500р с НДС

11 000 отсчетов, True RMS измерения, Безопасное исполнение IP67, Установка нуля, Удержание максимальных/минимальных/текущих значений, Автовыключение, Пиковый детектор.

**Особенности: DT-9928T Мультиметр цифровой**

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации

- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

## **Область применения: DT-9928T Мультиметр цифровой**

- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

## **Возможности мультиметра DT-9928T:**

- True RMS измерения
- Безопасное исполнение IP67
- Установка нуля
- Удержание максимальных/минимальных/текущих значений
- Автовыключение
- Пиковый детектор

## **Характеристики DT-9928T**

<b>Постоянное напряжение</b>	
Пределы измерений	600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В
Погрешность	$\pm (0.09 \% + 2 \text{ е.м.р.})$
Макс. разрешение	0.1 мВ
Вх. сопротивление	7.8 МОм
Защита входа	1000 В
<b>Переменное напряжение</b>	
Пределы измерений	600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В
Погрешность	$\pm (0.8 \% \pm 3 \text{ е.м.р.})$
Макс. разрешение	0.1 мВ
Полоса частот	50 – 400 Гц
Вх. сопротивление	7.8 МОм
Защита входа	1000 В

<b>Постоянный ток</b>	
Пределы измерений	600 мА; 6, 60, 600 мА; 10 А
Погрешность	$\pm (1 \% \pm 3 \text{ е.м.р.})$
Макс. разрешение	0.01 мА
Защита входа	Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «mA»); 10 А/1000 В (вход «A»)
<b>Переменный ток</b>	
Пределы измерений	600 мА; 6, 60, 600 мА; 10 А
Погрешность	$\pm (1.5 \% \pm 5 \text{ е.м.р.})$
Макс. разрешение	0.01 мА
Полоса частот	50 – 400 Гц
Защита входа	Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «mA»); 10 А/1000 В (вход «A»)
<b>Сопротивление</b>	
Пределы измерений	600 Ом; 6, 60, 600 кОм; 6, 60 МОм
Погрешность	$\pm (0.3 \% \pm 4 \text{ е.м.р.})$
Макс. разрешение	1 пФ
Защита входа	1000 В
<b>Ёмкость</b>	
Пределы измерений	11, 110, 1100 нФ; 11; 110, 1100 мкФ
Погрешность	$\pm (3 \% \pm 5 \text{ е.м.р.})$
Макс. разрешение	1 пФ
Защита входа	600 В
<b>Частота</b>	
Пределы измерений	10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц
Погрешность	$\pm (0.1 \% + 1 \text{ е.м.р.})$
Макс. разрешение	0.001 Гц
Защита входа	600 В
<b>Коэффициент заполнения импульсов</b>	

Диапазон измерений	0.1 – 99.9 %
Погрешность	$\pm (1.2 \% \pm 2 \text{ е.м.р.})$
Макс. разрешение	0.1 %
Защита входа	600 В
<b>Температура</b>	
Диапазон измерений	-20°C ~ 760°C
Погрешность	$\pm (3 \% \pm 3 \text{ е.м.р.})$
Макс. разрешение	1°C
Защита входа	600 В
<b>Испытание Р-Н</b>	
Макс. ток теста	0.3 мА
Напряжение теста	1 мВ
Защита входа	600 В
<b>Прозвон цепи</b>	
Порог срабатывания	< 150 Ом
Тестовый ток	< 0.3 мА
Защита входа	600 В
<b>Общие данные</b>	
Измерение с.к.в значений	сигнал произвольной формы
Пиковый детектор	сигнал длительностью > 1 мс
Макс. индицируемое число	11000
Дисплей	Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой
Скорость измерения	2 в секунду
Автовыключение	через 30 минут
Источник питания	9 В тип «Крона»
Условия эксплуатации	0°C ~ 50°C; отн. влажность: не более 70 %
Условия хранения	-20°C ~ 60°C; отн. влажность: не более 80 %

Габаритные размеры	182 x 82 x 55 мм
Масса	360 г