

DT-9959 Мультиметр цифровой True RMS

DT-9959 Мультиметр цифровой True RMS

Производитель:

СЕМ

Цена:

Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 2500р с НДС

TrueRMS, U пост./перем. 1000В, погр. 0,05%, I пост./перем. 10А, погр. 0,5%, измерение сопр. 50МОм, частоты 10МГц, ёмкости 5мФ, ЖК-дисплей 5 разрядов (50000), Bluetooth, ПО, память.

Особенности: DT-9959 Мультиметр цифровой True RMS

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

Область применения: DT-9959 Мультиметр цифровой True RMS

- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

DT-9959 измеряет переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, сопротивление, емкость, частоту (электрическую и электронную), коэффициент заполнения, выполняет контроль исправности диодов, проверку цепи на отсутствие обрыва, измерение температуры с помощью датчика-термопары. Прибор способен записывать и воспроизводить записанные данные на экран, имеет прочный корпус с защитой от

проникновения влаги, предназначен для профессионального использования.
 Мультиметр может передавать данные по беспроводному каналу связи на ПК.

Технические характеристики:

Режим	Диапазон	Разрешение	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В			
Постоянное напряжение	50мВ	0,001мВ	$\pm(0,0005 \times U_{изм} + 20k)$ мВ			
	500мВ	0,01мВ	$\pm(0,00025 \times U_{изм} + 3k)$ мВ			
	5В	0,0001В	$\pm(0,00025 \times U_{изм} + 3k)$ В			
	50В	0,001В	$\pm(0,00025 \times U_{изм} + 3k)$ В			
	500В	0,01В	$\pm(0,0003 \times U_{изм} + 3k)$ В			
	1000В	0,1В	$\pm(0,0003 \times U_{изм} + 3k)$ В			
Переменное напряжение (АС+DC)			45 до1000Гц			

50мВ	0,001мВ			
500мВ	0,01мВ		$\pm(0,005 \times U_{\text{изм}} + 30\text{k}) \text{ мВ}$	
5В	0,0001В			
50В	0,001В		$\pm(0,005 \times U_{\text{изм}} + 30\text{k}) \text{ В}$	
500В	0,01В			
1000В	0,1В		$\pm(0,008 \times U_{\text{изм}} + 30\text{k}) \text{ В}$	
<p>Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100%</p>				
<p> </p>				
Постоянный ток	500мкА	0,01мкА	$\pm(0,001 \times I_{\text{изм}} + 20\text{k}) \text{ мкА}$	
	5000мкА	0,1мкА	$\pm(0,001 \times I_{\text{изм}} + 5\text{k}) \text{ мкА}$	
	50мА	0,001мА	$\pm(0,0015 \times I_{\text{изм}} + 20\text{k}) \text{ мА}$	
	500мА	0,01мА	$\pm(0,002 \times I_{\text{изм}} + 5\text{k}) \text{ мА}$	
	10А	0,001А	$\pm(0,003 \times I_{\text{изм}} + 10\text{k}) \text{ А}$	
	(20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.)			

Переменный ток (AC+DC)			45 до1000Гц	
	500мкА	0,01мкА	$\pm(0,006 \times I_{изм} + 30k)$ мкА	
	5000мкА	0,1мкА	$\pm(0,006 \times I_{изм} + 30k)$ мкА	
	50мА	0,001мА	$\pm(0,006 \times I_{изм} + 30k)$ мА	
	500мА	0,01мА	$\pm(0,006 \times I_{изм} + 30k)$ мА	
	10А	0,001А	$\pm(0,006 \times I_{изм} + 30k)$ А	
	(20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.)			
<p>Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы, если волна несинусоидальной формы имеет значение при вершине менее 3,0.</p>				
Режим	Диапазон	Разрешение	Точность	
Сопротивление	500Ом	0,001Ом	$\pm(0,002 \times R_{изм} + 20k)$ Ом	

500 Ом	0,01 Ом	$\pm(0,0008 \times R_{изм}$ + 10 к) Ом	
5 к Ом	0,0001 к Ом	$\pm(0,0008 \times R_{изм}$ + 3 к) к Ом	
50 к Ом	0,001 к Ом		
500 к Ом	0,01 к Ом	$\pm(0,002 \times R_{изм}$ + 3 к) к Ом	
5 М Ом	0,001 М Ом	$\pm(0,02 \times R_{изм}$ + 10 к) М Ом	
50 М Ом	0,001 М Ом	$\pm(0,1 \times R_{изм}$ + 20 к) М Ом	
Емкость	5 нФ	0,001 нФ	$\pm(0,015 \times C_{изм} + 5 к) нФ$
	50 нФ	0,01 нФ	
	500 нФ	0,1 нФ	

5мкФ	0,001мкФ	$\pm(0,015 \times \text{Сизм} + 5\text{k})$ мкФ	
50мкФ	0,01мкФ		
500мкФ	0,1мкФ	$\pm(0,03 \times \text{Сизм} + 5\text{k})$ мкФ	
5мФ	0,001мФ	$\pm(0,03 \times \text{Сизм} + 30\text{k})$ мФ	
измерения частоты переменного тока	50Гц	0,001Гц	$\pm(0,0002 \times f_{\text{изм}} + 3\text{k})$ Гц, кГц, МГц
	500Гц	0,01Гц	
	5кГц	0,0001кГц	
	50кГц	0,001кГц	
	500кГц	0,01кГц	
	5МГц	0,0001МГц	
Частота (электрическая)	40Гц-10кГц	0,01Гц — 0,001кГц	$\pm(0,1\%)$

Чувствительность: 0,02В (действующее знач.), 20мкА (действующее знач.)			
Коэффициент заполнения	0,1 to 99,90%	0,01%	$\pm(1,2\% + 2)$
	Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц- 150кГц		
Температура (тип К)	-58 до 2462°F	0,1°F	$\pm(0,5\% + 4,5^\circ\text{F})$ $\pm(0,5\% + 2,5^\circ\text{C})$ (без учета точности датчика)
	-50 до 1350°C	0,1°C	
4-20мА%	-25 до 125%	0,01%	± 50
	0мА=-25%, 4мА=0%, 20мА=100%, 24мА=125%		

Замечание: параметры точности соответствуют температурам окружающего воздуха 18 °С - 28 °С (65 °F - 83 °F) и относительной влажности менее 75 %. Калибровка шкалы переменного тока выполнена по синусоидальной волне. Точность составляет $\pm(2\%$ показ. + 2% всей шкалы), если волна несинусоидальной формы имеет значение при вершине менее 3.

Замечание: точность измерения включает в себя:

- (% показания) – точность измерения в цепи.
- (+ цифра) – точность аналого-цифрового преобразования.

Емкость памяти - DT9959 9999 ячеек;

Корпус - двойной пластик, водонепроницаемый;

Удар (падение) - 2 метра (6,5 футов);

Контроль диодов - тестовый ток не более 0,9мА, постоянное напряжение открытой цепи 2,8В, стандартно;

Контроль на обрыв - срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 350м (примерно), тестовый ток <0,35мА;

Пиковое значение - Продолжительность > 1мс;

Датчик темп-ры - Термопара К-типа;

Входное сопротивление - >10МОм (постоянное напряжение), >9МОм (переменное напряжение);

Реакция - действующее значение;

АС TRMS - Данное сокращение означает «действующее среднеквадратичное значение» (метод расчета напряжения и тока). Стандартные мультиметры откалиброваны для измерения характеристик синусоидальных волн, в случае измерения волн другого типа или при наличии помех, результаты измерения будут неточны. Мультиметр TRMS одинаково точно измеряет параметры любого типа сигнала.

Диапазон частот - 50Гц - 100кГц;

Крест-фактор нагрузки - ≤ 3 в диапазоне до 500В, со снижением линейности, до $\leq 1,5$ при 1000В;

Экран - ЖК, 50000 отсчетов, подсветка и графическая шкала;

Индикатор перегрузки - «OL»;

Автоматическое выкл. питания - примерно через 15 минут после последнего измерения;

Полярность - автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений;

Быстродействие - 10 измерений в секунду, номинально;

Элемент питания - один, 9В (NEDA 1604);

Предохранители - диапазоны мкА, mA: 0,5A/1000В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10A/1000В керамический малоинерционный;

Рабочие температуры 5°C - 40 °C (41 °F - 104 °F);

Температуры хранения -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) ;

Относительная влажность - не более 80% при 31°C (87°F) со снижением линейности до 50 % при 40°C (104°F);

Отн. влажность при хранении - <80%;

Рабочая высота - не более 2000 м;

Вес - 342 г (0,753 фунта) (с кожухом);

Размеры - 187×81×50мм (7,36"×3,2"×2,0") (с кожухом);

Безопасность - прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA C22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010B-2-031, ред. 1 (2003)

Стандартная комплектация

В комплектацию входит:

1. измерительные щупы (2 шт);
2. батарея 9V (1 шт);
3. термопара типа-K (1 шт);
4. кейс (1 шт);
5. программное обеспечение (1 шт);
6. руководство по эксплуатации (1 шт)