

N2891A Высоковольтный дифференциальный пробник, 70 МГц, 7 кВ

N2891A Высоковольтный дифференциальный пробник, 70 МГц, 7 кВ

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Описание

Система пробников InfiniiMax III имеет самую широкую в отрасли полосу пропускания и чрезвычайно низкую нагрузку на тестируемую схему, обеспечивая новый уровень точности измерений и достоверности воспроизведения сигналов. Четыре различных усилителя пробников InfiniiMax III охватывают диапазон частот от 16 ГГц до 30 ГГц и позволяют выбрать те измерительные решения, которые наилучшим образом соответствуют техническим требованиям и возможностям бюджета. В системе пробников InfiniiMax III использован запатентованный процесс изготовления ИС на основе фосфида индия (InP) с граничной частотой (fT) 200 ГГц с корпусными межслойными переходами на обратной стороне, а также новейшая толстопленочная технология, что позволило получить самые высокие технические характеристики в отрасли.

Основные характеристики

- Полная полоса пропускания 25 ГГц от наконечника пробника
- Самый низкий в отрасли уровень шума системы пробник-осциллограф
- Самая высокая в отрасли достоверность воспроизведения и точность измерений благодаря широкой полосе пропускания и очень низкой нагрузке на тестируемое устройство
- Усилители пробника поставляются с загруженными измеренными значениями S-параметров, что обеспечивает более точную коррекцию частотной характеристики
- Возможность расширения полосы пропускания пробника
- Широкий набор головок пробников для максимального удобства использования в различных приложениях

Основные возможности и технические характеристики

Полоса пропускания

- **Полоса пропускания: 25 ГГц**
- **Время нарастания: 17,4 пс**

Диапазон

- **Коэффициент ослабления постоянного напряжения: 10:1 или 5:1**
- **Диапазон входного напряжения: 2,5 В (размах) или $\pm 1,25$ В (при коэффициенте ослабления 5:1), 5 В (размах) или $\pm 2,5$ В (при коэффициенте ослабления 10:1)**
- **Диапазон напряжения входного синфазного сигнала: ± 7 В на частоте от 0 до 100 Гц, $\pm 1,25$ В на частоте более 100 Гц (при коэффициенте ослабления 5:1), $\pm 2,5$ В на частоте более 100 Гц (при коэффициенте ослабления 10:1)**
- **Диапазон напряжения смещения: ± 16 В при измерении несимметричного сигнала**

Входной импеданс

- **Входное сопротивление по постоянному току: $R_{\text{диф}} = 100 \text{ к}\Omega \pm 2\%$, $R_{\text{несимм}} = 50 \text{ к}\Omega \pm 2\%$**
- **Входное сопротивление на частоте более 10 кГц: $R_{\text{диф}} = 1 \text{ к}\Omega$, $R_{\text{несимм}} = 500 \text{ Ом}$**
- **Входная емкость: $C_{\text{диф}} = 32 \text{ пФ}$, $C_{\text{несимм}} = 48 \text{ фФ}$ (с использованием наконечника с нулевым усилием сочленения)**

Возможности подключения

- Головка пробника N2848A InfiniiMax III QuickTip и головка-браузер N5445A InfiniiMax III
- Головка пробника с нулевым усилием сочленения N5439A InfiniiMax III
- Головка пробника N5444A InfiniiMax III с соединителями 2,92 мм, 3,5 мм или SMA
- Впаиваемая головка пробника N5441A InfiniiMax III