

# Паяльник Накко FX-601

Паяльник Накко FX-601

**Производитель:**

НАККО

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Универсальный легковесный маленький паяльник НАККО FX-601 с регулировкой температуры используется для проведения самых разнообразных паяльных работ, в т.ч. при пайки больших компонентов, шасси и трансформаторов. Особенность данного паяльника заключается в том, что при помощи регулятора температуры, расположенной на ручке данного термоинструмента, оператор может выбрать любую температуру в диапазоне 240 - 500 °С.

Малый вес и габариты паяльника позволяют осуществлять пайку в местах, требующих особой аккуратности и точности. Новый паяльник НАККО FX-601 является полноценной заменой снятой ранее с производства паяльной станции НАККО 936 и выполняет все ее функции.

## Технические характеристики

Паяльник	FX-601
Потребляемая мощность	47 Вт
Диапазон температур	240...540 °С
Стабильность температуры	±1 °С
Сопrotивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Нагревательный элемент	керамический
Длина (без кабеля)	237 мм
Длина кабеля	1,2 м
Вес (без кабеля)	68 г

## Стандартная комплектация

## Комплектация FX601-09

- Паяльник НАККО FX-601 (с наконечником T19-B2).
- Ключ для регулировки температуры.
- Инструкция по эксплуатации.

## Сменные части для НАККО FX-601

- **B3720** Фиксатор наконечника с гайкой.
- **B3694** Ручка регулировки с винтом.
- **B3706** Трубка упора наконечника.
- **B3707** Ключ для калибровки температуры.

## Опциональные части для паяльника НАККО FX-601

- **B3730** Гайка и фиксатор наконечника (для преобразования FX-601 в FX-600).
- **B3720** Фиксатор наконечника с гайкой (для преобразования FX-600 в FX-601).
- **633-01** Подставка под паяльник с очищающей стружкой (для FX-600/FX-601).
- **633-02** Подставка под паяльник с очищающей губкой (для FX-600/FX-601).

Трансформируйте FX-601 в FX-600, который оптимально подходит для пайки электронных деталей. Используйте для этого взаимозаменяемые детали: наконечник, фиксатор наконечника и гайку.