
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

E3631A Источник питания, 80 Вт, 3 выхода, 6 В/5 А и ±25 В/1 А

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 26950-04.

Базовые источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Источник питания E3631A с тремя выходами и выходной мощностью 80 Вт выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокое быстродействие и низкий уровень пульсаций и шумов. Он оснащен интерфейсами GPIB и RS232, встроенными средствами измерения напряжения и тока и имеет базовые возможности по программированию выходных параметров. Этот надежный прибор может использоваться в различных приложениях как в настольном варианте, так и в составе измерительной системы.

Выходные параметры

- Выход 1: напряжение от 0 до 6 В, ток от 0 до 5 А
- Выход 2: напряжение от 0 до +25 В, ток от 0 до 1 А
- Выход 3: напряжение от 0 до –25 В, ток от 0 до 1 А

Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,05% + 20 мВ; 0,05% + 20 мВ; 0,1% + 5 мВ
- Ток: 0,15% + 4 мА; 0,15% + 4 мА; 0,2% + 10 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение помех нормального вида (для всех выходов): не более 350 мкВ (СКЗ)/2 мВ (размах)
- Ток помех нормального вида (СКЗ, не более): 500 мкА/500 мкА/2 мА
- Ток помех общего вида (СКЗ, не более): 1,5 мкА (для всех выходов)

Погрешность измерения (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,05% + 10 мВ; 0,05% + 10 мВ; 0,1% + 5 мВ
- Ток: 0,15% + 4 мА; 0,15% + 4 мА; 0,2% + 10 мА