

## Антенна измерительная П6-62

Антенна измерительная П6-62

**Производитель:**

ОАО «МНИПИ»

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Антенна предназначена для измерения напряженности электромагнитного поля совместно с измерительными приемными устройствами.

Антенна является биконической вибраторной, состоящей из двух обращенных вершинами друг к другу конусов конечной длины. Диаграмма направленности антенны подобна диаграмме полуволнового вибратора. Электрические характеристики антенны приведены совместно с придаваемым к ней рабочим кабелем длиной 10 м. Антенна имеет стандартный коаксиальный соединитель

Диапазон частот	(300-1000) МГц
КСВ	< 2
Предел допустимой погрешности антенного коэффициента, не более	± 2,0 дБ
Уровень сигнала ортогональной поляризации	-20 дБ
Температура окружающего воздуха	от - 50 до + 60
Относительна влажность воздуха	95 % при + 35°С
Габаритные размеры (HxWxD)	400x145x150 мм
Масса	1 кг