

## Источники питания Б5-1820

Источники питания Б5-1820

**Производитель:**

ООО «Профигрупп»

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Линейные источники питания постоянного тока
- Точность установки 0,1 В, 0,01 А
- Цифровая индикация тока и напряжения
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Малое влияние нагрузки и сетевого напряжения
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Защита от перегрузки и переплюсовки
- Вес 10 кг
- Лучшее соотношение цена/качество

Параметры	Значения
Выходное напряжение	0-18 В
Выходной ток	0-20 А
Фиксированный выход	-
<b>Стабилизация напряжения</b>	
Нестабильность	При изменении напряжения питания и тока нагрузки: $\pm (0,02 \% + 5 \text{ мВ})$
Уровень пульсации	$\pm 2 \text{ мВ ср.кв.}$
Нестабильность	При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке: $\pm (0,2 \% + 5 \text{ мА})$
Уровень пульсации	$\pm 5 \text{ мА ср.кв.}$
<b>Цифровой индикатор</b>	
Формат индикации	3 разряда, СД-индикаторы

Дискретность установки	0,1 В 0,1 А
Погрешность установки	$\pm(0,5 \%+0,1 \text{ В}),$ $\pm(0,5 \%+0,1 \text{ А})$
Количество индикаторов	2
<b>Общие данные</b>	
Напряжение питания	220 В $\pm 10 \%$ , 50 Гц
Потребляемая мощность	550 ВА
Время непрерывной работы	8 часов
Габаритные размеры	255 x 160 x 380 мм
Масса	12 кг