

## **N2140A Пассивный пробник, 10:1, 200 МГц, 1,3 м, 2 шт.**

N2140A Пассивный пробник, 10:1, 200 МГц, 1,3 м, 2 шт.

**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

### **Описание**

### **Описание**

Keysight N2140A – это очень недорогой пассивный пробник с переключаемым делителем 10:1 и 1:1 и полосой пропускания до 200 МГц. Этот пробник обладает высоким входным сопротивлением в 10 МОм (с возможностью переключения на 1 МОм), чтобы сделать его пригодным для многих задач так, чтобы создаваемая пробником нагрузка на источник измеряемого сигнала оставалась малой. Пробник позволяет выполнять как низкочастотную, так и высокочастотную компенсацию. Для обеспечения наилучшей точности измерений требуется отрегулировать компенсацию пробника, чтобы привести характеристики пробника в соответствие со входными характеристиками канала осциллографа. Этот пробник совместим с осциллографами Keysight серии InfiniiVision, у которых есть вход канала со входным сопротивлением 1 МОм.

### **Ключевые возможности и технические характеристики**

- Полоса пропускания: от 0 до 200 МГц
- Длина кабеля: 1,3 м
- Коэффициент деления: 1:1 или 10:1 (переключаемый)
- Входное сопротивление: 1 МОм (1:1) или 10 МОм (10:1)
- Макс. входное напряжение: 150 В ср. кв. (1:1) (измерения категории CAT II) или 300 В ср. кв. (10:1) (измерения категории CAT II)
- Входная емкость: 100 пФ (1:1) или 15 пФ (10:1)
- Совместим с осциллографами Keysight серии InfiniiVision, у которых есть вход канала со входным сопротивлением 1 МОм